

PASARELA DMX - 1 CANAL

SECUENCIADOR PARA LEDS

Ref: 41.035

12V - 24V - 48V

Dispositivo con 1 canal para regular la intensidad de la luz, usando una señal digital con protocolo DMX512.

Incorpora una entrada en PUSH. Se puede instalar en perfiles big profile (modelos de verificación) y se puede alojar también en cajas de pared estándar.

Atención: aconsejamos dejar un margen de seguridad del 20% para un correcto funcionamiento del producto.



W 78	W 156	W 312	12V	24V	48V	
potencia	potencia	potencia	voltaje	voltaje	voltaje	IP20

Potencia (W)	78W (12V)
Potencia (W)	156W (24V)
Potencia (W)	312W (48V)
Canales (salida)	1
Amperaje	6.5A
Control	DMX
Medidas	44x57x25mm
Peso	43gr
Estanqueidad	IP20
Embalaje	1 unidad
Garantía	2 años

Aprobado por:  

