SENSOR DE PRESENCIA

SENSORES Y SWITCHES

Ref: 41.006 **12V - 24V**

Sensor de presencia de pequeño formato para montar en los perfiles led profile.

Se activa al detectar movimiento a una distancia aproximada de 2.5 metros del sensor y en un ángulo de 90º.

Mientras haya movimiento el sensor seguirá actuando.

Una vez deja de detectar movimiento el sensor permanecerá en ON durante 45" y se apagará.

Se recomienda colocar una capa aislante en la parte inferior del sensor al montar dentro del perfil led profile para evitar un mal funcionamiento.

Producto recomendado solo para interior.

Se tiene que agujerear el difusor para que la "cabeza" del sensor quede visible.

W 48 potencia | W 96 potencia | 12V voltaje | 24V voltaje | IP20

Potencia (W)	48W (12V)
Potencia (W)	96W (24V)
Canales (salida)	1
Amperaje (12V)	4A
Medidas	48x12x10mm
Ángulo de detección	90º
Distancia de detección	2.5 metros
Peso	4.8gr
Estanqueidad	IP20
Embalaje	1 unidad
Garantía	2 años

Montaje sensor (orientación)



BARCELONA
C/ Carles Buhigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585